



Specificaties Ledvance LED Sokkel Lamp Endura Stijl Dubbel Circle Zwart 6W 400lm - 830 Warm Wit | Solar - Bewegings- en Lichtsensor

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 237933 |
| EAN | 4058075392748 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE40CM6WBK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 3.2 |
| Watt | 6 |
| Vervangt (Watt) | 10 |
| Dimbaar | Dimbaar |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 400 |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 67 |
| Montage | Opbouwmontage |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Type product | LED Lichtpalen |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Kleur Armatuur | Zwart |
| Behuizing | Inox |
| Product Serie | Endura |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 178 |
| Hoogte (mm) | 400 |

Sensor Informatie

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 90 |
| Sensorbereik (m) | 6m |
| Sensor Tijdsinstelling | 15 sec |

waarom Lampirect?!



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren